SIEMENS

Datenblatt

6ES7214-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, Kompakt-CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI DC 24V; 10 DO 24V DC; 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 100 KB



| Allgemeine Informationen | |
|--|--|
| Produkttyp-Bezeichnung | CPU 1214C DC/DC/DC |
| Firmware-Version | V4.2 |
| Engineering mit | |
| Programmierpaket | ab STEP 7 V14 |
| Versorgungsspannung | |
| Nennwert (DC) | |
| • DC 24 V | Ja |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 20,4 V |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V |
| Verpolschutz | Ja |
| Lastspannung L+ | |
| Nennwert (DC) | 24 V |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 20,4 V |
| • zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V |
| Eingangsstrom | |
| Stromaufnahme (Nennwert) | 500 mA; nur CPU |
| Stromaufnahme, max. | 1 500 mA; CPU mit allen Erweiterungsbaugruppen |

| Einschaltstrom, max. | 12 A; bei 28,8 V |
|--|--|
| l²t | 0,5 A²·s |
| A | |
| Ausgangsstrom für Rückwandbus (DC 5 V), max. | 1 600 mA; max. DC 5 V für SM und CM |
| Turranta (Bo o v), max. | 1 000 HB (, HIAX. BO 0 V Idi OWI dila OWI |
| Geberversorgung | |
| 24 V-Geberversorgung | |
| • 24 V | L+ minus 4 V DC min. |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung, typ. | 12 W |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher | |
| • integriert | 100 kbyte |
| erweiterbar | Nein |
| Ladespeicher | |
| • integriert | 4 Mbyte |
| steckbar (SIMATIC Memory Card), max. | mit SIMATIC Memory Card |
| Pufferung | |
| • vorhanden | Ja |
| wartungsfrei | Ja |
| ohne Batterie | Ja |
| CDLL December 11 to 11 t | |
| CPU-Bearbeitungszeiten für Bitoperationen, typ. | 0,08 μs; / instruction |
| für Wortoperationen, typ. | 1,7 μs; / instruction |
| für Gleitpunktarithmetik, typ. | 2,3 µs; / instruction |
| | |
| CPU-Bausteine Anzahl Bausteine (gesamt) | DBs, FCs, FBs, Zähler und Timer. Die maximale Anzahl |
| Alizani bausteine (gesanit) | adressierbarer Bausteine reicht von 1 bis 65535. Es besteht keine |
| | Einschränkung, Nutzung des gesamten Arbeitsspeichers |
| ОВ | |
| • Anzahl, max. | Begrenzung nur durch Arbeitsspeicher für Code |
| Datenbereiche und deren Remanenz | |
| remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, | 10 kbyte |
| Merker), max. | |
| Merker | |
| • Anzahl, max. | 8 kbyte; Größe des Merkerbereichs |
| Lokaldaten | |
| ● je Prioritätsklasse, max. | 16 kbyte; Prioritätsklasse 1 (Programmzyklus): 16 kbyte, Prioritätsklasse 2 bis 26: 6 kbyte |
| Adressbereich | |
| Prozessabbild | |

| Eingänge, einstellbar | 1 kbyte |
|---|--|
| Ausgänge, einstellbar | 1 kbyte |
| Hardware-Ausbau | |
| Anzahl Baugruppen je System, max. | 3 Communication Module, 1 Signal Board, 8 Signal Module |
| I llama (A | |
| Uhrzeit Uhr | |
| Hardware-Uhr (Echtzeituhr) | Ja |
| Pufferungsdauer | 480 h; typisch |
| Abweichung pro Tag, max. | ±60 s/Monat bei 25 °C |
| - Abwelchung pro Tag, max. | 255 5/110/10(55/ 25 |
| Digitaleingaben | |
| Anzahl der Eingänge | 14; integriert |
| davon für technologische Funktionen nutzbare Eingänge | 6; HSC (High Speed Counting) |
| M/P-lesend | Ja |
| Anzahl gleichzeitig ansteuerbarer Eingänge | |
| alle Einbaulagen | |
| — bis 40 °C, max. | 14 |
| Eingangsspannung | |
| Nennwert (DC) | 24 V |
| ● für Signal "0" | DC 5 V bei 1 mA |
| ● für Signal "1" | DC 15 V bei 2,5 mA |
| Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspan | nung) |
| für Standardeingänge | |
| — parametrierbar | 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms und 12,8 ms, wählbar in 4er Gruppen |
| — bei "0" nach "1", min. | 0,2 ms |
| — bei "0" nach "1", max. | 12,8 ms |
| für Alarmeingänge | |
| — parametrierbar | Ja |
| für Technologische Funktionen | |
| — parametrierbar | Einphasig: 3 @ 100 kHz & 3 @ 30 kHz, Differenziell: 3 @ 80 kHz & 3 @ 30 kHz |
| Leitungslänge | |
| • geschirmt, max. | 500 m; 50 m für technologische Funktionen |
| • ungeschirmt, max. | 300 m; für technologische Funktionen: Nein |
| Digitalausgaben | |
| Anzahl der Ausgänge | 10 |
| davon schnelle Ausgänge | 4; 100 kHz Impulsfolge |
| Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf | L+ (-48 V) |
| Schaltvermögen der Ausgänge | |
| • bei ohmscher Last, max. | 0,5 A |

| • bei Lampenlast, max. | 5 W |
|--|-------------------------------|
| Ausgangsspannung | |
| ● für Signal "0", max. | 0,1 V; mit 10 kOhm Last |
| ● für Signal "1", min. | 20 V |
| Ausgangsstrom | |
| ● für Signal "1" Nennwert | 0,5 A |
| • für Signal "0" Reststrom, max. | 0,1 mA |
| Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last | |
| ● "0" nach "1", max. | 1 μs |
| ● "1" nach "0", max. | 5 μs |
| Schaltfrequenz | |
| der Impulsausgänge, bei ohmscher Last, max. | 100 kHz |
| Relaisausgänge | |
| Anzahl Relaisausgänge | 0 |
| Leitungslänge | |
| • geschirmt, max. | 500 m |
| • ungeschirmt, max. | 150 m |
| Analogeingaben | |
| Anzahl Analogeingänge | 2 |
| Eingangsbereiche | |
| Spannung | Ja |
| Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen | |
| • 0 bis +10 V | Ja |
| Eingangswiderstand (0 bis 10 V) | ≥100 KOhm |
| Leitungslänge | |
| • geschirmt, max. | 100 m; verdreht und geschirmt |
| Analogausgaben | |
| Anzahl Analogausgänge | 0 |
| Analogwertbildung für die Eingänge | |
| Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal | |
| Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. | 10 bit |
| Integrationszeit parametrierbar | Ja |
| Wandlungszeit (pro Kanal) | 625 µs |
| Geber | |
| Anschließbare Geber | |
| • 2-Draht-Sensor | Ja |
| 1. Schnittstelle | |
| Schnittstellentyp | PROFINET |
| Communityp | PROFINET |

| potenzialgetrennt | Ja |
|--|---|
| automatische Ermittlung der | Ja |
| Übertragungsgeschwindigkeit | |
| Autonegotiation | Ja |
| Autocrossing | Ja |
| Schnittstellenphysik | |
| Anzahl der Ports | 1 |
| • integrierter Switch | Nein |
| Protokolle | |
| PROFINET IO-Controller | Ja |
| PROFINET IO-Device | Ja |
| SIMATIC-Kommunikation | Ja |
| Offene IE-Kommunikation | Ja |
| • Webserver | Ja |
| Medienredundanz | Nein |
| PROFINET IO-Controller | |
| Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 100 Mbit/s |
| Dienste | |
| — PG/OP-Kommunikation | Ja |
| — S7-Routing | Ja |
| — Taktsynchronität | Nein |
| — Offene IE-Kommunikation | Ja |
| — IRT | Nein |
| — MRP | Nein |
| — MRPD | Nein |
| — PROFlenergy | Nein |
| Priorisierter Hochlauf | Ja |
| — Anzahl IO-Devices mit priorisiertem | 16 |
| Hochlauf, max. | |
| — Anzahl anschließbarer IO-Device, max. | 16 |
| — Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, | 16 |
| max. | |
| — davon in Linie, max. | 16 |
| Aktivieren/Deaktivieren von IO-Devices | Ja |
| — Anzahl gleichzeitig | 8 |
| aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max. | |
| Aktualisierungszeit | Der Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der |
| | Anzahl der IO-Devices und der projektierten Nutzdaten. |
| PROFINET IO-Device | |
| Dienste | |
| — PG/OP-Kommunikation | Ja |
| — S7-Routing | Ja |
| | |

| — Taktsynchronität | Nein |
|---|------|
| — Offene IE-Kommunikation | Ja |
| — IRT | Nein |
| — MRP | Nein |
| — MRPD | Nein |
| — PROFlenergy | Ja |
| — Shared Device | Ja |
| — Anzahl IO-Controller bei Shared Device, | 2 |
| max. | |

| Protokolle | | |
|--|--|--|
| PROFINET IO | Ja | |
| PROFIBUS | Ja; CM 1243-5 (Master) oder CM 1242-5 (Slave) erforderlich | |
| AS-Interface | Ja; CM 1243-2 notwendig | |
| Protokolle (Ethernet) | | |
| • TCP/IP | Ja | |
| • DHCP | Nein | |
| • SNMP | Ja | |
| • DCP | Ja | |
| • LLDP | Ja | |
| Offene IE-Kommunikation | | |
| • TCP/IP | Ja | |
| — Datenlänge, max. | 8 kbyte | |
| • ISO-on-TCP (RFC1006) | Ja | |
| — Datenlänge, max. | 8 kbyte | |
| • UDP | Ja | |
| — Datenlänge, max. | 1 472 byte | |
| Webserver | | |
| • unterstützt | Ja | |
| anwenderdefinierte Webseiten | Ja | |
| Weitere Protokolle | | |
| • MODBUS | Ja | |

| Kommunikationsfunktionen | |
|---|---|
| S7-Kommunikation | |
| • unterstützt | Ja |
| • als Server | Ja |
| • als Client | Ja |
| Nutzdaten pro Auftrag, max. | siehe Online-Hilfe (S7 communication, User data size) |
| Anzahl Verbindungen | |
| ● gesamt | 16; dynamisch |

Test- Inbetriebnahmefunktionen

Status/Steuern

| ● Variablen Ein-/Ausgänge, Merker, DB, Peripherieein-/ausgänge, Zeiten, Zähler Forcen ● Forcen Ja Diagnosepuffer ● vorhanden Ja Traces ● Anzahl projektierbarer Traces ● Speichergröße je Trace, max. Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED ● RUN/STOP-LED ● RROR-LED ● MAINT-LED Ja Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Anzahl Zähler Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Ja Anzahl Positionierachsen, max. 8 Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Ja Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge | Status/Steuern Variable | Ja |
|--|---|-------------------------------|
| Forcen Forcen Forcen Ja Diagnosepuffer vorhanden Ja Traces Anzahl projektierbarer Traces Speichergröße je Trace, max. Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED RUN/STOP-LED RAIN/STOP-LED Ja RAIN-LED Ja Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Zählfrequenz (Zähler) max. 100 kHz Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Ja Anzahl Jagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Ja Anzahl Alarmeingänge Ja Anzahl Impulsausgänge | | |
| Forcen Diagnosepuffer vorhanden Ja Traces Anzahl projektierbarer Traces Speichergröße je Trace, max. Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED RUN/STOP-LED RUN/STOP-LED Anzahl Zähler Anzahl Zähler Anzahl Zähler Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge Anzahl Alarmeingänge Anzahl Alarmeingänge Anzahl Alarmeingänge Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | Valiableii | |
| Diagnosepuffer • vorhanden Traces • Anzahl projektierbarer Traces • Speichergröße je Trace, max. Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED • RUN/STOP-LED • RUN/STOP-LED • ERROR-LED • MAINT-LED Ja Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl Jagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge | Forcen | |
| ● vorhanden Traces ● Anzahl projektierbarer Traces ● Speichergröße je Trace, max. Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED ● RUN/STOP-LED ● RUN/STOP-LED ● ERROR-LED ● MAINT-LED Ja ● MAINT-LED Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Erquenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge | • Forcen | Ja |
| Traces • Anzahl projektierbarer Traces • Speichergröße je Trace, max. 512 kbyte Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED • RUN/STOP-LED • RUN/STOP-LED • LERROR-LED • MAINT-LED Ja • MAINT-LED Integrierte Funktionen Anzahl Zähler 6 Zählfrequenz (Zähler) max. 100 kHz Frequenzmessung Ja gesteuertes Positionieren Ja Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge | Diagnosepuffer | |
| Anzahl projektierbarer Traces Speichergröße je Trace, max. Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED RUN/STOP-LED RUN/STOP-LED Serror-LED MAINT-LED Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung Ja gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | • vorhanden | Ja |
| Speichergröße je Trace, max. Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED RUN/STOP-LED RUN/STOP-LED ERROR-LED MAINT-LED Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge | Traces | |
| Alarme/Diagnosen/Statusinformationen Diagnoseanzeige LED RUN/STOP-LED ERROR-LED MAINT-LED Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung Ja gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge | Anzahl projektierbarer Traces | 2 |
| Diagnoseanzeige LED ● RUN/STOP-LED ● ERROR-LED ● MAINT-LED Ja Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge | • Speichergröße je Trace, max. | 512 kbyte |
| RUN/STOP-LED ERROR-LED MAINT-LED MAINT-LED Integrierte Funktionen Anzahl Zähler 6 Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge | Alarme/Diagnosen/Statusinformationen | |
| ● ERROR-LED ■ MAINT-LED Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Anzahl Zähler Erequenz (Zähler) max. Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge Anzahl Impulsausgänge Ja Anzahl Impulsausgänge 4 | Diagnoseanzeige LED | |
| ● MAINT-LED Integrierte Funktionen Anzahl Zähler Anzahl Zähler 6 Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung Ja gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs- Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge Anzahl Impulsausgänge 4 Anzahl Impulsausgänge | RUN/STOP-LED | Ja |
| Integrierte Funktionen Anzahl Zähler 6 Zählfrequenz (Zähler) max. 100 kHz Frequenzmessung Ja gesteuertes Positionieren Ja Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. 8 Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Ja Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | • ERROR-LED | Ja |
| Anzahl Zähler 6 Zählfrequenz (Zähler) max. 100 kHz Frequenzmessung Ja gesteuertes Positionieren Ja Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. 8 Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs-Schnittstelle PID-Regler Ja Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | MAINT-LED | Ja |
| Zählfrequenz (Zähler) max. Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs- Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 100 kHz Ja 4; mit integrierten Ausgängen 4; mit integrierten Ausgängen 4 Anzahl Impulsausgänge | Integrierte Funktionen | |
| Frequenzmessung gesteuertes Positionieren Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs- Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | Anzahl Zähler | 6 |
| gesteuertes Positionieren Ja Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. 8 Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs- Schnittstelle PID-Regler Ja Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | Zählfrequenz (Zähler) max. | 100 kHz |
| Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs- Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge Anzahl Impulsausgänge 8 4; mit integrierten Ausgängen Ja 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | Frequenzmessung | Ja |
| Anzahl Positionierachsen über Puls-Richtungs- Schnittstelle PID-Regler Anzahl Alarmeingänge 4; mit integrierten Ausgängen Ja Anzahl Impulsausgänge 4 | gesteuertes Positionieren | Ja |
| Schnittstelle PID-Regler Ja Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | Anzahl lagegeregelte Positionierachsen, max. | 8 |
| Anzahl Alarmeingänge 4 Anzahl Impulsausgänge 4 | - | 4; mit integrierten Ausgängen |
| Anzahl Impulsausgänge 4 | PID-Regler | Ja |
| | Anzahl Alarmeingänge | 4 |
| Grenzfrequenz (Impuls) 100 kHz | Anzahl Impulsausgänge | 4 |
| Community (migrate) | Grenzfrequenz (Impuls) | 100 kHz |
| Potenzialtrennung | | |
| Potenzialtrennung Digitaleingaben | Potenzialtrennung Digitaleingaben | |
| Potenzialtrennung Digitaleingaben Nein | Potenzialtrennung Digitaleingaben | Nein |
| • zwischen den Kanälen, in Gruppen zu | zwischen den Kanälen, in Gruppen zu | 1 |
| Potenzialtrennung Digitalausgaben | Potenzialtrennung Digitalausgaben | |
| Potenzialtrennung Digitalausgaben Ja | Potenzialtrennung Digitalausgaben | Ja |
| • zwischen den Kanälen Nein | zwischen den Kanälen | Nein |
| • zwischen den Kanälen, in Gruppen zu | • zwischen den Kanälen, in Gruppen zu | 1 |
| EMV | EMV | |
| Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität | Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität | |
| • Störfestigkeit gegen Entladen statischer Ja Elektrizität nach IEC 61000-4-2 | | Ja |
| — Prüfspannung bei Luftentladung 8 kV | Prüfspannung bei Luftentladung | 8 kV |
| — Prüfspannung bei Kontaktentladung 6 kV | Prüfspannung bei Kontaktentladung | 6 kV |

| Ctärfactialcait gagan laitungagahundana Ctärgyäß an | |
|--|---|
| Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen | la. |
| Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen nach IEC 61000-4-4 | Ja |
| Störfestigkeit auf Signalleitungen nach IEC 61000-4-4 | Ja |
| Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge) | |
| auf den Versorgungsleitungen nach IEC 61000- 4-5 | Ja |
| Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen, induz | iert durch hochfrequente Felder |
| Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung nach IEC 61000-4-6 | Ja |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 | |
| Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich | Ja; Gruppe 1 |
| Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten | Ja; wenn durch geeignete Maßnahmen gewährleistet wird, dass die Grenzwerte für Klasse B nach EN 55011 eingehalten werden |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart nach EN 60529 | |
| • IP20 | Ja |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | |
| CE-Kennzeichen | Ja |
| UL-Zulassung | Ja |
| cULus | Ja |
| FM-Zulassung | Ja |
| RCM (former C-TICK) | Ja |
| KC-Zulassung | Ja |
| Schiffbau-Zulassung | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Freier Fall | |
| • Fallhöhe, max. | 0,3 m; fünfmal, in Versandverpackung |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | -20 °C |
| ● max. | 60 °C; Anzahl gleichzeitig eingeschalteter Ein- bzw. Ausgänge: 7 bzw. 5 (keine benachbarten Punkte) bei 60 °C horizontal oder 50 °C vertikal, 14 bzw. 10 bei 55 °C horizontal oder 45 °C vertikal |
| • waagerechte Einbaulage, min. | -20 °C |
| • waagerechte Einbaulage, max. | 60 °C |
| • senkrechte Einbaulage, min. | -20 °C |
| • senkrechte Einbaulage, max. | 50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| ● min. | -40 °C |
| • max. | 70 °C |
| | |

| Luftdruck nach IEC 60068-2-13 | |
|---|--|
| Betrieb, min. | 795 hPa |
| Betrieb, max. | 1 080 hPa |
| Lagerung/Transport, min. | 660 hPa |
| Lagerung/Transport, max. | 1 080 hPa |
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel | |
| Aufstellungshöhe, min. | -1 000 m |
| Aufstellungshöhe, max. | 2 000 m |
| Relative Luftfeuchte | |
| Betrieb, max. | 95 %; keine Betauung |
| Schwingungen | |
| Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6 | 2 g (m/s²) Wandmontage, 1 g (m/s²) DIN Hutschiene |
| Betrieb, geprüft nach IEC 60068-2-6 | Ja |
| Schockprüfung | |
| ● geprüft nach IEC 60068-2-27 | Ja; IEC 68, Teil 2-27; Halbsinus: Stärke des Stoßes 15 g (Scheitelwert), Dauer 11 ms |
| Schadstoff-Konzentrationen | |
| • SO2 bei RH < 60% ohne Kondensation | S02: < 0.5 ppm; H2S: < 0.1 ppm; RH < 60% kondensationsfrei |
| Projektierung | |
| Programmierung | |
| Programmiersprache | |
| — КОР | Ja |
| — FUP | Ja |
| — SCL | Ja |
| Know-how-Schutz | |
| Anwenderprogrammschutz/Passwortschutz | Ja |
| Kopierschutz | Ja |
| Bausteinschutz | Ja |
| Zugriffschutz | |
| Schutzstufe: Schreibschutz | Ja |
| Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz | Ja |
| Schutzstufe: Complete Protection | Ja |
| Zykluszeitüberwachung | |
| • einstellbar | Ja |
| Maße | |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 415 g |
| | |

letzte Änderung: 08.07.2019